



# مراحل تست کلیه چاپگرهای سیستم خودپرداز



[www.moneytech.ir](http://www.moneytech.ir) 

[moneytech\\_club](https://www.instagram.com/moneytech_club) 

تست کلیه چاپگرهای سیستم خودپرداز در منوی Printers انجام می‌شود.  
بدین منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

\*\*\* Log On Menu \*\*\*

- 1.Inservice Mode
- 2.Supervisor Mode
- 3.Operator Mode
- 4.<Shutdown ATM>
- 5.Connect to Switch
- 6.Disconnect from Switch
- 7.Transfer Interface
- 8.<Vendor Application>

1. ابتدا خودپرداز را از وضعیت Inservice خارج کنید و وارد منوی اصلی نرم افزار شوید.

\*\*\* Log On Menu \*\*\*

- 1.Inservice Mode
- 2.Supervisor Mode
- 3.Operator Mode
- 4.<Shutdown ATM>
- 5.Connect to Switch
- 6.Disconnect from Switch
- 7.Transfer Interface
- 8.<Vendor Application>

2. در منوی اصلی گزینه Mode supervisor را با زدن کلید 2 انتخاب کنید.

\*\*\* Operator Menu \*\*\*

- 1.Exit
- 2.<General>
- 3.<Supplies>
- 4.Change Password
- 5.<Print Information>
- 6.<Network>

3. پس از باز شدن پنجره رو به رو گزینه 3 supplies را انتخاب کنید

\*\*\* Supplies \*\*\*

1. Cash Replenish
2. <Cash Advance>
3. Card Clearing
4. <Deposit>
5. Cash-In Clearing
6. <Printers>
7. Sound Testing

4. گزینه شماره 6 printers را انتخاب کنید

\*\*\* Printers \*\*\*

1. Receipt Testing
2. Journal Testing
3. Statement Testing
4. Statement Clearing

5. گزینه 1 عملیات تست چاپگر رسید می باشد نتیجه این عملیات، چاپ رسیدی با عنوان تست چاپگر می باشد که در آن انواع کاراکترهای حرفی، عددی، فارسی، انگلیسی و ... چاپ شده است

6. گزینه 2 تست چاپگر ژورنال می باشد نتیجه این عملیات چاپ اطلاعات پیکربندی محلی ترمینال Local Configuratio می باشد.

7. گزینه 3 تست چاپگر صورت حساب می باشد و نتیجه عملیات در این صورت اطلاعات پیکربندی بر روی چاپگر صورت حساب چاپ می شود.



راهکارهای نوین خدمات بانکی را در مانی‌تک تجربه کنید.